

Configuration requise pour le PC

- Windows 10 ou version supérieure
- Navigateur : Edge, Chrome ou Brave

1 - Insérer le MDB Connect

- Insérez le MDB Connect dans le port de service de votre machine à café **éteinte**.



- Allumez la machine à café.
- Ouvrez le support de l'interface MDB 2.0.
- Insérez le deuxième MDB Connect et fermez le support.



2 - Préparer l'interface MDB

- Connectez votre ordinateur à l'interface MDB 2.0 de JURA à l'aide d'un câble USB-C*. La source de courant ne doit **pas** être branchée !

La LED de l'interface MDB 2.0 s'allume en vert.

La LED du MDB Connect inséré dans l'interface clignote en bleu.

*Le câble USB-C n'est pas fourni.

Info

Assurez-vous que votre câble USB-C ne sert pas uniquement à la charge, mais qu'il permet également le transfert de données.

3 - Connecter l'interface MDB (site web EVIS)

- ▶ Démarrez l'application basée sur navigateur pour la configuration de l'interface MDB 2.0 via le lien suivant : <https://mineralis.evis.ch/>
 - ▶ Cliquez sur « **ACCÈS LIBRE** ».
 - ▶ Vous avez maintenant le choix entre MINERALIS LITE et MINERALIS PREMIUM. Le premier donne accès aux configurations de base de vos appareils. Cliquez sur « **IGNORER** ».
 - ▶ Cliquez sur « **ACCEPTER** » pour accepter la politique de confidentialité et de cookies ainsi que les conditions d'utilisation.
 - ▶ Cliquez sur les trois tirets en haut à droite, puis sur « **PROFIL D'UTILISATEUR** » pour choisir votre langue préférée.
 - ▶ Cliquez sur « **Connecter l'appareil** ».
 - ▶ Connectez-vous à « **EVIS COM** ».
- « Appareil connecté » s'affiche à l'écran de votre ordinateur.

Conseil

Modifier la version du logiciel



Version du logiciel actuellement installée

4 - Effectuer la configuration (site web EVIS)

- ▶ Cliquez sur « **Éditeur de paramètres** ».
- ▶ Assurez-vous que « **Sync** » est activé (vert).  Les configurations de l'appareil sont ainsi automatiquement échangées (lues/envoyées).
- ▶ Procédez à la configuration conformément au tableau suivant :

Conseil

Observer l'infobox en survol de souris.

Les réglages modifiés sont mis en évidence par un fond vert.

Titre	Valeur	Valeur Exemple	Description
Nom de configuration		KVA Hall 1	Désignation de votre machine à café automatique
Protocole Hôte	JURA		JURA s'affiche automatiquement, pas de modification
Texte du Crédit		Crédit	Saisir un texte pour l'affichage à l'écran Exemples : crédit, credit, avoir
Texte du Prix		Prix	Saisir un texte pour l'affichage à l'écran Exemples : prix, price, à payer
Texte verrouillé		Verrouillé	Saisir un texte pour l'affichage à l'écran Exemples : verrouillé, locked, bloqué
Symbole des Prix actuels		Texte	Sélectionner TEXTE ou Symbole de devise dans le menu déroulant
Texte des Prix actuels		CHF	Saisir un texte pour l'affichage à l'écran Exemples : CHF, EUR

Titre	Valeur	Valeur Exemple	Description
Code pin des Paramètres de l'appareil		123456	Code pin pour accéder aux réglages machine
Code pin des Paramètres de maintenance		654321	Code pin pour accéder aux paramètres de maintenance
Délai automatique de recouvrement		Activé	Pendant le délai d'attente, le système vérifie si le moyen de paiement dispose de suffisamment de crédit.
Voir les prix des produits		Activé	Si le réglage est 0, l'écran de l'appareil n'affiche ni le nom du produit ni son prix.
Format des Prix des produits		1.10 CHF	1.10 CHF (espace entre montant et devise) 1.10CHF (pas d'espace entre montant et devise) CHF 1.10 (devise avant montant avec espace) CHF1.10 (devise avant montant sans espace)
Envoyer les prix		Activé	Les prix sont envoyés à la machine à café à chaque démarrage de l'interface MDB 2.0.
Temps d'affichage pour le prix/ texte		3.0	S'il n'y a pas de crédit, le prix du produit s'affiche pendant 3 secondes à l'écran de l'appareil.
Délai de communication		2.0	Intervalle de temps entre les demandes d'informations entre l'interface MDB 2.0 et le KVA (MDB Connect).
Temps de sondage		5.0	L'interface MDB 2.0 peut par exemple attendre 5 secondes avant d'envoyer la demande suivante si le KVA (MDB Connect) n'envoie pas de signal.
Réinitialiser MDB Connect		Désactivé	A été utilisé pour le test CEM. N'est pas nécessaire pour l'utilisation quotidienne.
Mode test CEM		Désactivé	MDB Connect sera réinitialisé au prochain démarrage
Version MDB Connect			Lecture automatique, version du logiciel
Mode opératoire		Tous les médias doivent être prêts	Les systèmes de paiement ont des temps de démarrage différents. Le KVA peut fonctionner soit lorsqu'un système est prêt, soit lorsque tous les systèmes sont opérationnels.
Valideur de pièces MDB		Activé	Active ou désactive le monnayeur intégré.
Appareil MDB cashless 1		Activé	Active un lecteur MDB connecté en externe (par exemple un lecteur de cartes).
Appareil MDB cashless 2		Désactivé	Un deuxième lecteur MDB peut être connecté et activé en option.
Type de l'appareil		Appareil sans numéraire Adresse standard	Définit l'adresse et le type d'appareil dans le système MDB (par exemple, système de paiement sans numéraire).
Crédit virtuel		0	Simule un montant de crédit préchargé à des fins de test.
Single Vend		Activé	Vente simple, après une vente, le support de données est libéré.
Appareil toujours inactif		Activé	L'appareil reste en permanence en mode d'attente (Idle) pour permettre une réaction immédiate.
Appareil prend en charge la fonction d'annulation		Activé	Permet d'annuler une vente.
Mode expert		Désactivé	Permet d'activer d'autres possibilités de réglage.
Activer le transfert		Désactivé	Transfert entre supports ou comptes.

Ceci est un exemple de configuration pour un appareil sans numéraire.
La configuration peut varier selon l'appareil utilisé.

5 - Relier le KVA à MDB

- ▶ Allez dans les réglages machine de votre machine à café.
- ▶ Sélectionnez le sous-menu « **Accessoires** ».
- ▶ Sélectionnez « **Encaissement** ».
Assurez-vous que le MDB Connect se trouve à proximité immédiate de la machine à café (distance max. de 0,5 m).
- ▶ Sélectionnez « **Connecter** ».
« **Connecté** » ou « **coche verte** » s'affiche à l'écran de votre machine à café.

6 - Saisir les prix des produits (site web EVIS)

- ▶ Cliquez sur « **Éditeur de produits et de prix** ».
- ▶ Cliquez sur « **Lire des produits** ».
- ▶ Saisissez un prix par article.
- ▶ Cliquez sur « **Envoyer des produits** ».
- ▶ Cliquez sur « **Redémarrer l'appareil** ».

Info

vide = le produit est bloqué
00 = produit sans prix

7 - Finalisation

- Débranchez le câble USB-C de l'ordinateur et de l'interface MDB 2.0 de JURA.
- Connectez le système de facturation souhaité à la prise MDB.



- Reliez la source de courant à l'interface MDB 2.0.



- Reliez le câble secteur au bloc d'alimentation.



- Insérez la fiche secteur dans une prise de courant.

Assurez-vous que le MDB Connect se trouve à proximité immédiate de la machine à café (distance max. de 0,5 m).

L'interface MDB 2.0 de JURA se reconnecte alors automatiquement à la machine à café configurée. La LED du MDB Connect utilisé dans l'interface s'allume constamment en bleu lorsque la connexion a réussi.